

***** ANTENA NYZ PARA RÁDIO ESCUTA



DOIS PEDAÇOS DE 2 METROS DE ALUMÍNIO QUE POSSA SER INSERIDO EM UM PEDAÇO DE PVC DE 3/4.

A BOBINA É ENROLADA EM CERCA DE 15 CENTÍMETROS DE PVC BRANCO 3/4 .

A BOBINA É CONSTITUIDA DE 64 ESPIRAS DE FIO DE 1,02 MILÍMETROS.

USE FIO ESMALTADO, (FIO ENCAPADO RÍGIDO PODE SER USADO) ESPAÇADAS EM CERCA DE 1 MILÍMETRO.

PARA OBTER UM ESPAÇAMENTO OK, ABRA ROSCA EM TODO PEDAÇO DE CANO DE PV A SER UTILIZADO.

DOIS METROS DE ALUMINIO PARA CIMA DA BOBINA E DOIS METROS ABAIXO.

VIDE FOTOS



O ALUMÍNIO DE BAIXO COLOQUE-O EM UM PEDAÇO DE 1 METROS DE PVC DE 3/4 POPEANDO O MESMO.

ESTE SEGMENTO SERÁ PARA INSERIR O MASTRO DEFINITIVO.



O FIO DE DESCIDA DEVERÁ SER FIO FLEXÍVEL 2.05 MILIMETROS DO TAMANHO NECESSÁRIO PARA CHEGAR AO SEU RÁDIO.
ESTE FIO SERÁ LIGADO NA BASE DA ANTENA NYZ.

ESTA ANTENA FOI ADAPTADA E IDEALIZADA PELO RADIO AMADOR
PU1NYZ ALBERTO, DA CIDADE DE CAMPOS DOS GOYTACAZES-RJ/brasil.

TEM SIDO USADA COM SUCESSO.

OBRIGADO AO MESMO PELO ENVIO DAS FOTOS E PELA COLABORAÇÃO E PELA AUTORIZAÇÃO DE PUBLICAÇÃO.

É UMA OPÇÃO PARA OS QUE NÃO PODEM USAR ANTENA DE FIO E NÃO QUEREM SER PRIVADOS DO PRAZER DA RÁDIO ESCUTA.

NÃO ESQUEÇA: VOCÊ TEM O DIREITO DE INSTALAR A SUA ANTENA DE RÁDIO ESCUTA EM SEU CONDOMÍNIO. A LEI DA ANTENA QUE CONTEMPLA O RÁDIO AMADOR, POR ANALOGIA, CONTEMPLA O RÁDIO ESCUTA. AINDA MAIS SENDO ANTENAS APENAS DE RECEPÇÃO. FAÇA VALER SEU DIREITO

PUBLICAÇÃO DE [Ψ DINEY TARUGO SCAFURA WILLEMEN Ψ](#) ©

PU1PBY/SWLPHY10130

PX1K6886

OPERADOR GERAL GMDSS

RADIO TELEFONISTA GERAL

RADIO ATIVISTA

[PRODUZIDO POR TOMAHAWK PDF](#)

<http://ferrodesoldar.nireblog.com>

<http://radiotelefonista.nireblog.com>

<http://dineymonteiro.nireblog.com>

<http://tattooarte.nireblog.com>